



Roçadeira Husqvarna 331R

A Roçadeira Husqvarna 331R é robusta e durável com motor de 33 cm³ e desenvolvida para trabalhos agrícolas e outras condições severas. De fácil partida e confortável de operar durante longos dias de trabalho. O filtro de ar de 2 estágios impede que a sujeira entre no motor, prolongando os intervalos de manutenção e a vida útil. A tampa do filtro pode ser removida sem o uso de uma ferramenta, facilitando o acesso para limpeza. Uma placa antiderrapante de metal protege o tanque de combustível, enquanto a tampa da embreagem de metal e a engrenagem cônica reforçada fundida aumentam a durabilidade e a longevidade.

Especificações

Capacidade



Largura de corte

43 cm

Motor



Deslocamento do cilindro

32,6 cm³

Potência

1 kW

Volume do tanque de combustível

1,1 l

Consumo de combustível

650 g/kWh

Velocidade máxima de potência

7.000 rpm

Velocidade de marcha lenta

3.000 rpm

Rpm máximo no eixo de saída

7.800 rpm

Gap eletrodo

0,6 mm

Velocidade de engate da embreagem

4.880 rpm

Torque, max.

1,3 Nm

Torque, max. at rpm

6.000 rpm

Vela de ignição

NGK BPM7A

Equipamento



Lâmina

Multi 330-2

Cinturão

Cinturão duplo padrão

Serra circular OEM

--

Cabeçote com fio de náilon	--
Tipo de punho	Bullhorn

Dados do produto



Brand	Husqvarna
-------	-----------

Dimensão total



GTIN-13/EAN	7391736622219
-------------	---------------

Dimensões



Diâmetro do tubo	28 mm
Peso (sem equipamento de corte)	7,2 kg
Comprimento do tubo	1.495 mm

Lubrificante



Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 tempos ou equivalente em 50:1
Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas)	Lubrificante mineral

Transmissão



Relação de transmissão	0,74
Ângulo da engrenagem de direção	30 °

Vibrações



Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito	6,1 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito	6,2 m/s ²

Som e ruído



Nível de pressão sonora no ouvido do operador	97 dB(A)
Nível de potência sonora garantido (LWA)	108 dB(A)

Controle



Conectividade	Not applicable
---------------	----------------

